

ENGLISH

HRVATSKI

עברית

ҚАЗАҚША

# Canon MG4100 series Specifications

K10373

General Specifications
<b>Printing resolution (dpi)</b>
4800* (horizontal) X 1200 (vertical) <p>* Ink droplets can be placed with a pitch of 1/4800 inch at minimum.</p>
<b>Interface</b>
USB Port: <p>Hi-Speed USB *1</p>
LAN Port: <p>Wireless LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *2</p>
*1 A computer that complies with Hi-Speed USB standard is required. Since the Hi-Speed USB interface is fully upwardly compatible with USB 1.1, it can be used at USB 1.1.
*2 Setup possible through Standard setup, WPS (Wi-Fi Protected Setup) or WCN (Windows Connect Now).
<b>Print width</b>
203.2 mm/8 inches <p>(for Borderless Printing: 216 mm/8.5 inches)</p>
<b>Operating environment</b>
Temperature: 5 to 35 <span> </span> °C (41 to 95 <span> </span> °F) <p>Humidity: 10 to 90<span> </span>% RH (no condensation)</p>
<b>Storage environment</b>
Temperature: 0 to 40 <span> </span> °C (32 to 104 <span> </span> °F) <p>Humidity: 5 to 95<span> </span>% RH (no condensation)</p>

<b>Power supply</b>
AC 100-240 V, 50/60 Hz
<b>Power consumption</b>
Printing (Copy): Approx. 21 W *1 <p>Standby (minimum): Approx. 3.0 W *1*2</p> OFF: Approx. 0.3 W <p>*1 Wireless LAN is active.</p> *2 The wait time for standby cannot be changed.
<b>External dimensions</b>
Approx. 449 (W) X 304 (D) X 152 (H) mm <p>Approx. 17.7 (W) X 12 (D) X 6 (H) inches</p> * With the Front Cover retracted.
<b>Weight</b>
Approx. 5.7 kg (Approx. 12.5 lb) <p>* With the FINE Cartridges installed.</p>
<b>Canon FINE Cartridge</b>
Total 1792 nozzles (BK 640 nozzles, C/M/Y each 384 nozzles)

<b>Copy Specifications</b>
<b>Multiple copy</b>
max. 99 pages
<b>Intensity adjustment</b>
9 positions, Auto intensity (AE copy)
<b>Reduction/Enlargement</b>
25 <span> </span> % - 400 <span> </span> % (1 <span> </span> % unit)

<b>Scan Specifications</b>	
<b>Scanner driver</b>	
TWAIN/WIA (for Windows 7/Windows Vista/Windows XP)	
<b>Maximum scanning size</b>	
A4/Letter, 216 X 297 mm/8.5" X 11.7"	
<b>Scanning resolution</b>	
Optical resolution (horizontal X vertical) max: 1200 X 2400 dpi <p>Interpolated resolution max: 19200 X 19200 dpi</p>	
<b>Gradation (Input/Output)</b>	
Gray: 16 bit/8 bit <p>Color: 48 bit/24 bit (RGB each 16 bit/8 bit)</p>	
<b>Network Specifications</b>	
<b>Communication protocol</b>	
TCP/IP	
<b>Wireless LAN</b>	
Supported Standards: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b <p>Frequency bandwidth: 2.4 GHz</p> Channel: 1-11 or 1-13 <p>* Frequency bandwidth and available channels differ depending on country or region.</p> Transfer speed (Standard value): <p>IEEE802.11n: max. 150 Mbps</p> <p>IEEE802.11g: max. 54 Mbps</p> <p>IEEE802.11b: max. 11 Mbps</p> Communication distance: Indoors 50 m/164 feet <p>* Effective range varies depending on the installation environment and location.</p> Security: <p>WEP (64/128 bits)</p> <p>WPA-PSK (TKIP/AES)</p> <p>WPA2-PSK (TKIP/AES)</p> Setup: <p>Standard setup</p> <p>WCN (WCN-NET)</p> <p>WPS (Push button configuration/PIN code method)</p> Other Features: Administration password	
<b>Minimum System Requirements</b>	
Conform to the operating system's requirements when higher than those given here.	
<b>Windows</b>	
<b>Macintosh</b>	
<b>Operating System/Processor/RAM</b>	
Windows 7, Windows 7 SP1 <p>1 GHz or faster 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor</p> 1 GB (32-bit)/2 GB (64-bit)	Mac OS X v.10.6 <p>Intel processor</p> 1 GB
Windows Vista, Vista SP1, Vista SP2 <p>1 GHz processor</p> 512 MB	Mac OS X v.10.5 <p>Intel processor, PowerPC G5, PowerPC G4 (867 MHz or faster)</p> 512 MB
Windows XP SP2, SP3 <p>300 MHz processor</p> 128 MB	Mac OS X v.10.4.11 <p>Intel processor, PowerPC G5, PowerPC G4, PowerPC G3</p> 256 MB
<b>Browser</b>	
Internet Explorer 6 or later	Safari 3 or later
<b>Hard Disk Space</b>	
1.5 GB <p>Note: For bundled software installation.</p> The necessary amount of hard disk space may be changed without notice.	1.5 GB <p>Note: For bundled software installation.</p> The necessary amount of hard disk space may be changed without notice.
<b>CD-ROM Drive</b>	
Required	Required
<b>Display</b>	
SVGA 800 X 600	XGA 1024 X 768
• Windows: Operation can only be guaranteed on a PC with Windows 7, Windows Vista or Windows XP pre-installed.	
• Windows: Uninstall software bundled with the Canon inkjet printer before upgrading from Windows Vista to Windows 7, then install the bundled software again.	
• Some functions may not be available with Windows Media Center.	
• Macintosh: Hard Disk must be formatted as Mac OS Extended (Journaled) or Mac OS Extended.	
• Macintosh: After upgrading from Mac OS X v.10.5 or lower to Mac OS X v.10.6, install software bundled with the Canon inkjet printer.	
• Internet Explorer 7 or 8 (Windows), or Safari 4 or later (for Mac OS X v.10.5 or later) is required to install Easy-WebPrint EX.	

Canon MG4100 series printer with a 100-page print job.

## Specifikacije

Opće specifikacije
<b>Rezolucija ispisa (tpi)</b>
4800* (vodoravno) X 1200 (okomito) <p>* Kapi tinte mogu se postavljati s najmanjim razmakom od 1/4800 inča.</p>
<b>Sučelje</b>
USB ulaz: <p>Hi-Speed USB *1</p>
LAN ulaz: <p>Bežični LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *2</p>
*1 Potrebno je računalo kompatibilno sa standardom Hi-Speed USB. Budući da je priključak Hi-Speed USB sučelje kompatibilno s priključkom USB 1.1, može se koristiti kao USB 1.1.
*2 Postavljanje je moguće putem standardnog postavljanja, WPS-a (Wi-Fi Protected Setup) ili WCN-a (Windows Connect Now).
<b>Širina ispisa</b>
203,2 mm/8 inča <p>(za [Borderless Printing/Ispis bez obruba]: 216 mm / 8,5 inča)</p>
<b>Radno okruženje</b>
Temperatura: 5 do 35 <span> </span> °C (41 do 95 <span> </span> °F) <p>Vlažnost: 10 do 90<span> </span>% RH (bez kondenzacije)</p>
<b>Okruženje za pohranu</b>
Temperatura: 0 do 40 <span> </span> °C (32 do 104 <span> </span> °F) <p>Vlažnost: 5 do 95<span> </span>% RH (bez kondenzacije)</p>

<b>Napajanje</b>
Izmjenična struja 100-240 V, 50/60 Hz
<b>Potrošnja energije</b>
Ispis (kopiranje): pribl. 21 W *1 <p>Stanje pripravnosti (minimalno): pribl. 3,0 W *1*2</p> ISKLUČENO: pribl. 0,3 W <p>*1 Bežični LAN je aktivan.</p> *2 Vrijeme čekanja za stanje pripravnosti ne može se promijeniti.
<b>Vanjske dimenzije</b>
Pribl. 449 (Š) X 304 (D) X 152 (V) mm <p>Pribl. 17,7 (Š) X 12 (D) X 6 (V) inča</p> * S uvučenim prednjim poklopcem.
<b>Težina</b>
Pribl. 5,7 kg (pribl. 12,5 lb) <p>* S umetnutim spremnicima s tintom FINE (FINE Cartridges).</p>
<b>Spremnik s tintom FINE (FINE Cartridge) tvrtke Canon</b>
Ukupno 1792 mlaznica (BK 640 mlaznica, C/M/Y svaka po 384 mlaznice)

Specifikacije kopiranja
<b>Višestruke kopije</b>
maks. 99 stranica
<b>Prilagodba intenziteta</b>
9 položaja, automatska postavka intenziteta (AE kopiranje)
<b>Smanjenje/povećanje</b>
25 <span> </span> % - 400 <span> </span> % (jedinica 1 <span> </span> %)

Specifikacije skeniranja
<b>Upravljački program skenera</b>
TWAIN/WIA (za Windows 7/Windows Vista/Windows XP)
<b>Maksimalna veličina skeniranja</b>
A4/Letter, 216 X 297 mm / 8,5" X 11,7"
<b>Rezolucija skeniranja</b>
Maksimalna optička rezolucija (vodoravno okomito): 1200 X 2400 tpi <p>Maksimalna interpolirana rezolucija: 19200 X 19200 tpi</p>
<b>Gradacija (ulaz/izlaz)</b>
Siva: 16 bita / 8 bita <p>U boji: 48 bita / 24 bita (RGB svaka 16 bita / 8 bita)</p>
<b>Mrežne specifikacije</b>
<b>Komunikacijski protokol</b>
TCP/IP
<b>Bežični LAN</b>
Podržani standardi: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b <p>Propusnost frekvencije: 2,4 GHz</p> Kanal: 1-11 ili 1-13 <p>* Propusnost frekvencije i dostupni kanali razlikuju se ovisno o državi ili regiji.</p> Brzina prijenosa (standardna vrijednost): <p>IEEE802.11n: maks. 150 Mb/s</p> <p>IEEE802.11g: maks. 54 Mb/s</p> <p>IEEE802.11b: maks. 11 Mb/s</p> Komunikacijska udaljenost: U zatvorenom prostoru 50 m / 164 stopa <p>* Efektivni raspon razlikuje se ovisno o okruženju i lokaciji u kojem je instaliran.</p> Zaštita: <p>WEP (64/128 bita)</p> <p>WPA-PSK (TKIP/AES)</p> <p>WPA2-PSK (TKIP/AES)</p> Postavljanje: <p>standardnog postavljanja</p> <p>WCN (WCN-NET)</p> <p>WPS (metoda pritiska gumba/metoda PIN koda)</p> Druge značajke: Administratorska lozinka

<b>Minimum System Requirements</b>	
Conform to the operating system's requirements when higher than those given here.	
<b>Windows</b>	
<b>Macintosh</b>	
<b>Operating System/Processor/RAM</b>	
Windows 7, Windows 7 SP1 <p>1 GHz or faster 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor</p> 1 GB (32-bit)/2 GB (64-bit)	Mac OS X v.10.6 <p>Intel processor</p> 1 GB
Windows Vista, Vista SP1, Vista SP2 <p>1 GHz processor</p> 512 MB	Mac OS X v.10.5 <p>Intel processor, PowerPC G5, PowerPC G4 (867 MHz or faster)</p> 512 MB
Windows XP SP2, SP3 <p>300 MHz processor</p> 128 MB	Mac OS X v.10.4.11 <p>Intel processor, PowerPC G5, PowerPC G4, PowerPC G3</p> 256 MB
<b>Browser</b>	
Internet Explorer 6 or later	Safari 3 or later
<b>Hard Disk Space</b>	
1.5 GB <p>Note: For bundled software installation.</p> The necessary amount of hard disk space may be changed without notice.	1.5 GB <p>Note: For bundled software installation.</p> The necessary amount of hard disk space may be changed without notice.
<b>CD-ROM Drive</b>	
Required	Required
<b>Display</b>	
SVGA 800 X 600	XGA 1024 X 768

• Windows: Operation can only be guaranteed on a PC with Windows 7, Windows Vista or Windows XP pre-installed.
• Windows: Uninstall software bundled with the Canon inkjet printer before upgrading from Windows Vista to Windows 7, then install the bundled software again.
• Some functions may not be available with Windows Media Center.
• Macintosh: Hard Disk must be formatted as Mac OS Extended (Journaled) or Mac OS Extended.
• Macintosh: After upgrading from Mac OS X v.10.5 or lower to Mac OS X v.10.6, install software bundled with the Canon inkjet printer.
• Internet Explorer 7 or 8 (Windows), or Safari 4 or later (for Mac OS X v.10.5 or later) is required to install Easy-WebPrint EX.

Specifications are subject to change without notice.
--

About Consumables
Consumables (ink tanks / FINE Cartridges) are available for 5 years after production has stopped.

Canon MG4100 series printer with a 100-page print job.
--

Canon MG4100 series printer with a 100-page print job.
--

Canon MG4100 series printer with a 100-page print job.
--

Canon MG4100 series printer with a 100-page print job.
--

Canon MG4100 series printer with a 100-page print job.
--

Canon MG4100 series printer with a 100-page print job.
--

Canon MG4100 series printer with a 100-page print job.
--

<b>Minimalni zahtjevi za sustav</b>	
Prilagodite se zahtjevima operativnog sustava ako su oni viši od ovdje navedenih.	
<b>Windows</b>	
<b>Macintosh</b>	
<b>Operativni sustav/Procesor/RAM</b>	
Windows 7, Windows 7 SP1 <p>Procesor od 1 GHz ili brži 32-bitni (x86) ili 64-bitni (x64)</p> 1 GB (32-bitni)/2 GB (64-bitni)	Mac OS X v.10.6 <p>Intel procesor</p> 1 GB
Windows Vista, Vista SP1, Vista SP2 <p>Procesor od 1 GHz</p> 512 MB	Mac OS X v.10.5 <p>Intel processor, PowerPC G5, PowerPC G4 (867 MHz ili brži)</p> 512 MB
Windows XP SP2, SP3 <p>Procesor od 300 MHz</p> 128 MB	Mac OS X v.10.4.11 <p>Intel processor, PowerPC G5, PowerPC G4, PowerPC G3</p> 256 MB
<b>Preglednik</b>	
Internet Explorer 6 ili noviji	Safari 3 ili noviji
<b>Prostor na tvrdom disku</b>	
1,5 GB <p>Napomena: Za instalaciju softverskog paketa.</p> Potreban prostor na tvrdom disku može se promijeniti bez obavijesti.	1,5 GB <p>Napomena: Za instalaciju softverskog paketa.</p> Potreban prostor na tvrdom disku može se promijeniti bez obavijesti.
<b>CD-ROM pogon</b>	
Potreban	Potreban
<b>Zaslon</b>	
SVGA 800 X 600	XGA 1024 X 768
• Windows: Rad se jamči samo s računalom s instaliranim sustavom Windows 7, Windows Vista ili Windows XP.	
• Windows: Prije nadogradnje sustava Windows Vista na Windows 7 deinstalirajte paket softvera koji ste dobili s tintnim pisačem Canon, a zatim ga ponovo instalirajte.	
• Neke funkcije možda neće biti dostupne s programom Windows Media Center.	
• Macintosh: Tvrdi disk mora biti formatiran kao Mac OS Extended (Journaled) ili Mac OS Extended.	
• Macintosh: Nakon nadogradnje sa sustava Mac OS X v.10.5 ili starijeg na Mac OS X v.10.6, instalirajte paket softvera koji ste dobili s tintnim pisačem tvrtke Canon.	
• Internet Explorer 7 ili 8 (Windows) ili Safari 4 ili noviji (za Mac OS X v.10.5 ili noviji) potreban je za instalaciju programa Easy-WebPrint EX.	

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti.
--

Canon MG4100 series printer with a 100-page print job.
--

Canon MG4100 series printer with a 100-page print job.
--

Canon MG4100 series printer with a 100-page print job.
--

Canon MG4100 series printer with a 100-page print job.
--

Canon MG4100 series printer with a 100-page print job.
--

Canon MG4100 series printer with a 100-page print job.
--

Canon MG4100 series printer with a 100-page print job.
--

Canon MG4100 series printer with a 100-page print job.
--

Canon MG4100 series printer with a 100-page print job.
--

Canon MG4100 series printer with a 100-page print job.
--

CANON INC.
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59-61 1185 XB Amstelveen
The Netherlands
www.canon-europe.com

CANON ADRIA D.O.O.
Dunajska cesta 128a
1000 Ljubljana, Slovenia
www.canon.si

## мפרט

<b>мפרט כללי</b>
<b>רוזלוציית הדפסה (dpi)</b>
4800* (אופקי) 1200 X (אנכי) <ul style="list-style-type: none"><li>* טיפות דיו יכולות להיות ממוקמות במרחק של 1/4800 אינץ' לכל הפחות.</li></ul>
<b>ממשק</b>
ייצאת USB: <ul style="list-style-type: none"><li>* Hi-Speed USB</li></ul>
ייצאת LAN: <ul style="list-style-type: none"><li>LAN אלחוטי: * IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>1* דרוש מחשב התואם לתקן Hi-Speed USB. מיוון שממשק Hi-Speed USB תואם באופן מלא כלפי מעלה עם USB1.1, ניתן להשתמש בו עם USB1.1.</li> <li>2* הגדרה אפשרית באמצעות הגדרה סטנדרטית, WPS (Wi-Fi Protected Setup) או WCN (Windows Connect Now).</li></ul>
<b>רוחב הדפסה</b>
203.2 מ"מ/8 אינץ' (עבור Borderless Printing/הדפסה ללא שוליים): 216 מ"מ/8.5 אינץ')
<b>סביבת הפעלה</b>
טמפרטורה: 5 עד 35 C° (41 עד 95 F°) <p>עד 10% לחות יחסית (ללא עיבוי)</p>
<b>סביבת אחסון</b>
טמפרטורה: 0 עד 40 C° (32 עד 104 F°) <p>לחות: 5 עד 95% לחות יחסית (ללא עיבוי)</p>

<b>אספקת חשמל</b>
ז"ח 100-240 וולט, 60/50 הרץ
<b>צריכת חשמל</b>
הדפסה (העתקה): כ- 1* W 21 <p>המתנה (מינימום): כ- 2*1* W 3.0 <p>כבוי: כ- 0.3 W <p>1* LAN אלחוטי פעיל. <p>2* לא ניתן לנשנת את זמן ההמתנה למצב המתנה.</p></p></p></p>

<b>ממדים חיצוניים</b>
כ- 449 (רוחב) X 304 X (עומק) 152 X (גובה) מ"מ <ul style="list-style-type: none"><li>כ- 17.7 (רוחב) X 12 X (עומק) 6 X (גובה) אינץ'</li> <li>* כאשר המכסה הקדמי סגור.</li></ul>

<b>משקל</b>
כ- 5.7 ק"ג (כ- 12.5 ליברות) <ul style="list-style-type: none"><li>* כאשר מחסנית FINE Cartridge (FINE Cartridge) מותקנת.</li></ul>

<b>מחסנית FINE (FINE Cartridge) של Canon</b>
סך הכל 1792 חריצים (640 BK חריצים, 384 C/M/Y חריצים כל אחד)

<b>מפרט העתקה</b>
<b>עוֹתָקִים מְרוּבָּים</b>
לכל היותר 99 עמודים
<b>התאמת עוצמה</b>
9 מצבים, עוצמה אוטומטית (העתקת AE)
<b>הקטנה/הגדלה</b>
25% - 400% (1% יחידה)

מפרט מפורט של Canon i9850, מודל המכיל את מפרט הציוד המצוי במכשיר.

מפרט מפורט של Canon i9850, מודל המכיל את מפרט הציוד המצוי במכשיר.

מפרט מפורט של Canon i9850, מודל המכיל את מפרט הציוד המצוי במכשיר.

מפרט מפורט של Canon i9850, מודל המכיל את מפרט הציוד המצוי במכשיר.

מפרט מפורט של Canon i9850, מודל המכיל את מפרט הציוד המצוי במכשיר.

מפרט מפורט של Canon i9850, מודל המכיל את מפרט הציוד המצוי במכשיר.

**Canon** **EURASIA** **Görüntüleme ve Ofis Sistemleri A.S.** **Degirmen Sokak Nida Kule Is Merkezi No:18/10 K:2 Kozyatagi 34742 Kadiköy Istanbul, Turkey**
**www.canon.com.tr**

מפרט מפורט של Canon i9850, מודל המכיל את מפרט הציוד המצוי במכשיר.

<b>סקанерלעуге қатысты техникалық сипаттамалар</b>
<b>Сканердің драйвері</b>
TWAIN/WIA (Windows 7/Windows Vista/Windows XP жүйелері үшін)
<b>Ең үлкен сканерлеу аймағы</b>
A4/хат, 216 X 297 мм/8,5 X 11,7 дюйм
<b>Сканерлеу ажыратымдылығы</b>
Оптикалық ажыратымдылық (көлденеңінен X тігінен) ең көбі 1200 X 2400 нүкте/дюйм <p>Интерполяциялық ажыратымдылық, ең көбі: 19200 X 19200 нүкте/дюйм</p>
<b>Градация (кіріс/шығыс)</b>
Сұр: 16 бит/8 бит <p>Түрлі түсті: 48 бит/24 бит (RGB әрқайсысы 16 бит/8 бит)</p>

<b>Желіге қатысты техникалық сипаттамалар</b>
<b>Байланыс протоколы</b>
TCP/IP
<b>Сымсыз LAN</b>
Қолданылатын стандарттар: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b <p>Жилілік жолағы: 2,4 ГГц <p>Арна: 1-11 немесе 1-13 <ul style="list-style-type: none"><li>* Жилілік жолағы мен арналар ел мен аймаққа байланысты әртүрлі болады.</li></ul> <p>Тасымалдау жылдамдығы (стандартты шама): <ul style="list-style-type: none"><li>IEEE802.11n: ең көбі. 150 Мбит/с</li> <li>IEEE802.11g: ең көбі. 54 Мбит/с</li> <li>IEEE802.11b: ең көбі. 11 Мбит/с</li></ul> <p>Байланыс арақашықтығы: жабық кеңістікте 50 м/164 фут <ul style="list-style-type: none"><li>* Нақты диапазон орнату ортасы мен орналасуына байланысты әртүрлі болады.</li></ul> <p>Қауіпсіздік: <ul style="list-style-type: none"><li>WEP (64/128 бит)</li> <li>WPA-PSK (TKIP/AES)</li> <li>WPA2-PSK (TKIP/AES)</li></ul> <p>Орнатылуы: <ul style="list-style-type: none"><li>Стандартты орнату әдісі</li> <li>WCN (WCN-NET)</li> <li>WPS (түйме конфигурациясын/PIN код әдісін басыңыз)</li></ul> <p>Басқа мүмкіндік: әкімші құпия сөзі</p></p></p></p></p></p></p>

<b>мפרט סריקה</b>
<b>מנהל התקן סורק</b>
TWAIN/WIA (עבור Windows XP/Windows Vista/Windows 7)
<b>גודל סריקה מרבי</b>
11.7" X 8.5" מ"מ / 297 X 216 A4/Letter
<b>רוזלוציית סריקה</b>
רוזלוציה אופטית (אופקי אנכי) מרבית: 2400 X dpi <p>רוזלוציה משופרת מרבית: 19200 X dpi</p>
<b>שינוי הדרגתי (קלט/פלט)</b>
אפור: 16 סיביות/8 סיביות <p>צבע: 48 סיביות/24 סיביות (RGB כל אחד 16 סיביות/8 סיביות)</p>

<b>מפרט רשת</b>
<b>פרוטוקול תקשורת</b>
TCP/IP
<b>LAN אלחוטי</b>
תקנים נתמכים: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b <p>תדר רוחב פס: 2.4 GHz <p>11-1 או 13-1 <ul style="list-style-type: none"><li>* תדר רוחב פס וערוצים זמניים משתיים בהתאם למדינה או לאזור. מהירות העברה (ערך סטנדרטי): <ul style="list-style-type: none"><li>IEEE802.11n: לכל היותר 150 Mbps</li> <li>IEEE802.11g: לכל היותר 54 Mbps</li> <li>IEEE802.11b: לכל היותר 11 Mbps</li></ul></li></ul> <p>מרחק תקשורת: בפנים 50 מ/164 רגל <ul style="list-style-type: none"><li>* טווח למעשה משתנה בהתאם לסביבת ההתקנה ולמיקום. אבטחה: <ul style="list-style-type: none"><li>WEP (128/64 סיביות)</li> <li>WPA-PSK (TKIP/AES)</li> <li>WPA2-PSK (TKIP/AES)</li></ul></li></ul> <p>הגדרה: <ul style="list-style-type: none"><li>הגדרה סטנדרטית</li> <li>WCN (WCN-NET)</li> <li>WPS (תצורת לחצן יחידה/שיטת קוד PIN)</li></ul> <p>תכונות אחרות: סיסמת ניהול</p></p></p></p></p>

<b>דרישות מערכת מינימליות</b>	
הקפד על דרישות מערכת ההפעלה כאשר אלה גבוהות מהדרישות המפורטות כאן.	
<b>Windows</b>	<b>Macintosh</b>
<b>מערכת הפעלה/מעבד/RAM</b>	
Windows 7 SP1 ,Windows 7 מעבד 1 GHz או מהיר יותר 32-bit (x86) או 64-bit (x64) GB 1 (64-bit)	Mac OS X v.10.6 מעבד Intel GB 1
Vista ,Windows Vista SP1 ,Windows Vista SP2 מעבד 1 GHz MB 512	Mac OS X v.10.5 מעבד Intel ,PowerPC G5 ,PowerPC G4 (867 MHz או מהיר יותר) MB 512
SP3 ,Windows XP SP2 מעבד 300 MHz MB 128	Mac OS X v.10.4.11 מעבד Intel ,PowerPC G5 ,PowerPC G4 ,PowerPC G3 MB 256

<b>דפדפן</b>	
Internet Explorer 6 או מתקדם יותר	Safari 3 או מתקדם יותר
<b>מקום בכונן הקשיח</b>	
GB 1.5 <p>הערה: עבור התקנת תוכנה מאוגדת, הכמות הדרושה של מקום בכונן הקשיח עשויה להשתנות ללא אזהרה מוקדמת.</p>	GB 1.5 <p>הערה: עבור התקנת תוכנה מאוגדת, הכמות הדרושה של מקום בכונן הקשיח עשויה להשתנות ללא אזהרה מוקדמת.</p>
<b>כונן תקליטורים</b>	
דרוש	דרוש
<b>מסך</b>	
SVGA 800 X 600	XGA 1024 X 768

- Windows: ניתן להבטיח הפעלה רק במחשב המצויד במערכת ההפעלה Windows Vista ,Windows XP או Windows XP המותקנות מראש.
- Windows: הסר את התקנת התוכנה המאוגדת עם מדפסת הזרקת דיו של Canon לפני השדרוג ממערכת הפעלה Windows Vista למערכת ההפעלה Windows 7, לאחר מכן, התקן שוב את התוכנה המאוגדת.
- ייתכן שפונקציות מסוימות אינ זמינות עם Windows Media Center.
- Macintosh: יש לפרמט את הכונן הקשיח כ- Mac OS Extended (Journaled) או Mac OS Extended.
- Macintosh: לאחר השדרוג ממערכת ההפעלה Mac OS X v.10.5 או גרסה ישנה יותר למערכת ההפעלה Mac OS X v.10.6, התקן את התוכנה המאוגדת עם מדפסת הזרקת הדיו של Canon.
- Internet Explorer 7 או 8 (Windows), או Safari 4 או מתקדם יותר (עבור Mac OS X v.10.5 או מתקדם יותר) דרוש להתקנת Easy-WebPrint EX.

המפרט נתון לשינוי ללא הודעה מראש.

אודות חומרים מתכלים

חומרים מתכלים (מכלי דיו / מחסניות FINE Cartridges) (FINE Cartridges) זמינים במשך 5 שנים לאחר הפסקת הייצור.

מפרט מפורט של Canon i9850, מודל המכיל את מפרט הציוד המצוי במכשיר.

מפרט מפורט של Canon i9850, מודל המכיל את מפרט הציוד המצוי במכשיר.

מפרט מפורט של Canon i9850, מודל המכיל את מפרט הציוד המצוי במכשיר.

מפרט מפורט של Canon i9850, מודל המכיל את מפרט הציוד המצוי במכשיר.

מפרט מפורט של Canon i9850, מודל המכיל את מפרט הציוד המצוי במכשיר.

## Техникалық сипаттамалар

<b>Жалпы сипаттамалар</b>
<b>Баспа ажыратымдылығы (нүкте/дюйм)</b>
4800* (көлденеңінен) X 1200 (тігінен) <ul style="list-style-type: none"><li>* Сия тамшыларын кемінде 1/4800 дюймдік қадаммен орналастыруға болады.</li></ul>
<b>Интерфейс</b>
USB порты: <ul style="list-style-type: none"><li>* Hi-Speed USB</li></ul>

LAN порты:

- Сымсыз LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b \*2

- \*1 Hi-Speed USB стандартына сәйкес келетін компьютер қажет. Hi-Speed USB интерфейсі жоғары деңгейде USB 1.1 интерфейсімен толық үйлесімді болғандықтан, оны USB 1.1 интерфейсімен пайдалануға болады.
- \*2 Мыналар арқылы орнатуға болады: Стандартты орнату әдісі, WPS (Wi-Fi Protected Setup) немесе WCN (Windows Connect Now).

<b>Баспа өні</b>
203,2 мм/8 дюйм <p>([Borderless Printing/Жиексіз фотосуреттерді басып шығару] үшін: 216 мм/8,5дюйм)</p>
<b>Жұмыс ортасы</b>
Температура: 5 - 35 °C (41 - 95 °F) <p>Ылғалдылық: 10-90% салыстырмалы ылғалдылық (конденсациясыз)</p>
<b>Сақтау ортасы</b>
Температура: 0 - 40 °C (32 - 104 °F) <p>Ылғалдылық: 5-95% салыстырмалы ылғалдылық (конденсациясыз)</p>

- Windows — Microsoft Corporation компаниясының АҚШ-тағы және/немесе басқа елдердегі сауда белгісі немесе тіркелген сауда белгісі.
- Windows Vista — Microsoft Corporation компаниясының АҚШ-тағы және/немесе басқа елдердегі сауда белгісі немесе тіркелген сауда белгісі.
- Internet Explorer — Microsoft Corporation компаниясының АҚШ-тағы және/немесе басқа елдердегі сауда белгісі немесе тіркелген сауда белгісі.
- Macintosh, Mac, Mac OS, AirPort, Safari және Bonjour — Apple Inc. компаниясының АҚШ және басқа елдердегі тіркелген сауда белгілері.

 Мұрағатталған 17 сәуір 2006, 10:05

**CANON INC.**
30-2, Shimomaruکو 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

**CANON EUROPA N.V.**
Bovenkerkerweg 59-61 1185 XB Amstelveen
The Netherlands
www.canon-europe.com

Canon CEE GmbH
Oberlaaer Strasse 233
1100 Vienna
Austria
Tel. +43 1 68089 0
Fax. +43 1 68089 333
www.canon-cee.com

Canon компаниясының Алматыдағы өкілі:
Әл-Фараби даңғ.5
«Нұрлы тау» БО
050059 Алматы
Қазақстан
Тел.: +7-7272-77 77 95
Факс: +7-7272-77 77 95, ішкі 102
www.canon.kz

 Мұрағатталған 17 сәуір 2006, 10:05

 Мұрағатталған 17 сәуір 2006, 10:05