

メニュールートマップ

ネットワーク設定
有線/無線LAN選択
有線LAN、無線LAN
無線LAN設定
WPS プッシュボタン方式
WPS PINコード方式
AOSS
らくらく無線スタート
SSID設定
アクセスポイント選択
手動入力
セキュリティ設定
なし
WEP(802.11認証)
オープンシステム、共有キー
WPA/WPA2-PSK(WPA/WPA2-PSKの暗号化方式)
自動、AES-CCMP
パワースーブモード
OFF、ON
接続情報
MACアドレス
無線LAN状態
最新のエラー情報
チャンネル
SSID設定
セキュリティ設定
パワースーブモード
ダイレクト接続のON/OFF
OFF、ON
TCP/IP設定
IPv4設定
IPアドレス設定
IPアドレス
自動取得
プロトコル選択
OFF、DHCP
Auto IP
OFF、ON
手動取得
IPアドレス:0.0.0.0
サブネットマスク:0.0.0.0
ゲートウェイアドレス:0.0.0.0
設定確認
自動取得
IPアドレス
サブネットマスク
ゲートウェイアドレス
PINGコマンド
DNS設定
DNSサーバー設定
プライマリDNSサーバー:0.0.0.0
セカンダリDNSサーバー:0.0.0.0
DNSホスト名/ドメイン名設定
ホスト名
ドメイン名
DNSの動的更新設定
OFF、ON(DNSの動的更新間隔)
0～24～48(時間)
mDNS設定
OFF、ON(mDNS名)
DHCPオプション設定
ホスト名の取得
OFF、ON
DNSの動的更新
OFF、ON
DNSサーバーアドレスの取得
OFF、ON
ドメイン名の取得
OFF、ON
WINSサーバーアドレスの取得
OFF、ON
SMTPサーバーアドレスの取得
OFF、ON
POPサーバーアドレスの取得
OFF、ON
IPv6設定
IPv6を使用
OFF、ON、設定確認
リンクローカルアドレス
プレフィックス長
ステートレスアドレス設定
OFF、ON、設定確認
ステートレスアドレス
プレフィックス長
DHCPv6を使用
OFF、ON、設定確認
ステートフルアドレス
プレフィックス長
DNS設定
DNSホスト名/ドメイン名設定
(IPv4と同ホスト/ドメイン使用)
OFF、ON
ホスト名
ドメイン名
DNSの動的更新設定
OFF、ON
手動アドレスの登録
OFF、ON
ステートフルアドレスの登録
OFF、ON
ステートレスアドレスの登録
OFF、ON
DNSの動的更新間隔
0～24～48(時間)
mDNS設定
OFF、ON(IPv4と同じmDNS名を使用)
OFF(mDNS名)、ON
DHCPオプション設定
DNSサーバーアドレスの取得
OFF、ON
ドメイン名の取得
OFF、ON
WINS設定
WINSによる名前解決
OFF、ON(WINSサーバーアドレス:0.0.0.0)
LPD設定
LPD印刷の設定
OFF、ON
受信タイムアウト
1～5～60(分)
RAW設定
RAW印刷の設定
OFF、ON
受信タイムアウト
1～5～60(分)
WSD設定
WSD印刷の設定
WSD印刷を使用
OFF、ON
WSD参照を使用
OFF、ON
WSDスキャンの設定
WSDスキャンを使用
OFF、ON
PCスキャンを使用
OFF、ON
マルチキャスト探索を使用
OFF、ON
FTPのPASVモードを使用
OFF、ON
HTTPを使用
OFF、ON

ポート番号設定
LPD
1～515～65535
RAW
1～9100～65535
WSDマルチキャスト探索
1～3702～65535
HTTP
1～80～65535
マルチキャスト探索
1～427～65535
POP3
1～110～65535
SMTP
1～25～65535
FTP
1～21～65535
SNMP
1～161～65535
MTUサイズ
1300、1400、1500
SNMP設定
SNMPv1設定
OFF、ON
SNMPv3設定
OFF、ON
ホストからプリンター管理情報を取得
OFF、ON
専用ポート設定
OFF、ON
起動時の接続待機時間
0～300(秒)
Ethernetドライバー設定
MACアドレス
自動検出
OFF、ON
通信方式
半二重、全二重
Ethernetの種類
10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
IEEE 802.1X設定
OFF、ON
デバイス設定値管理のON/OFF
OFF、ON
遠隔監視サービス
ネットワーク設定の初期化

環境設定
表示設定
起動/復帰後に表示する画面
ホーム、コピー、ファクス、スキャン、メモリーメディアプリント
ホーム画面のボタン表示設定
表示ボタンの選択
コピーのよく使う設定
ファクスのよく使う設定
スキャンのよく使う設定
表示順番の設定
空白の挿入と削除
輝度調整
5段階
画面色反転
OFF、ON
mm/インチ入力切替
mm、インチ
メッセージ表示時間
1～2～5(秒)
スクロール文字速度
遅い、標準、速い
入力画面のカーソル移動
自動、手動
表示言語の切替
English、Japanese、French、Spanish、German、Italian、Chinese (Simplified)、Chinese (Traditional)、Korean
リモートUI表示言語の切替
English、Japanese、French、Spanish、German、Italian、Chinese (Simplified)、Chinese (Traditional)、Korean
英語キーボードの配列
USA配列、UK配列

タイマー設定
日付/時刻の設定
日付の形式
年/月/日、月/日/年、日/月/年
時刻の形式
12時間表示(AM/PM)、24時間表示
現在日時の設定
タイムゾーン
UTC+12:00～(UTC+9:00) 大阪、札幌、東京～UTC+14:00
オートクリア移行時間
0=オートクリアしない、1～2～9(分)
オートクリア後の機能
復帰する、復帰しない
オートスリープ移行時間
3～240(分)
自動オフライン移行時間
0=オフラインに移行しない、1～5～60(分)

共通設定
カセット自動選択のON/OFF
コピー
手差し
OFF、ON
カセット1
OFF、ON
カセット2
OFF、ON
プリンター
カセット1
OFF、ON
カセット2
OFF、ON
受信/ファクス
手差し
OFF、ON
カセット1
OFF、ON
カセット2
OFF、ON
その他
手差し
OFF、ON
カセット1
OFF、ON
カセット2
OFF、ON
給紙方法切替
手差し
速度優先、プリント面優先
カセット1
速度優先、プリント面優先
カセット2
速度優先、プリント面優先

「」: オプションのペーパーフィーダー(カセット2)を装着している場合のみ。

コピー設定
デフォルト設定の変更
部数
1～999
濃度
9段階
背景調整
自動
調整(手動)
9段階
原稿の種類
文字、文字/写真、文字/写真(高画質)、写真
両面
OFF、片面→両面、両面→両面、両面→片面、開き方設定
倍率
任意の倍率、100% 等倍、400% 最大、200%、141% A5→A4、122% A5→B5、115% B5→A4、86% A4→B5、81% B5→A5、70% A4→A5、50%、25% 最小
給紙(給紙選択)
手差し、カセット1、カセット2
ページ集約
OFF、2 in 1、4 in 1、IDカードコピー、レイアウト設定
ゾート
OFF、ON
枠消し
OFF、ON
シャープネス
7段階
デフォルト設定の初期化

「」: オプションのペーパーフィーダー(カセット2)を装着している場合のみ。

ファクス設定
基本設定
ユーザー電話番号の登録
回線種類の選択
自動、手動
ダイヤル20 PPS、ダイヤル10 PPS、プッシュ
オフフックアラーム
0～3
通信管理設定
送信スタートスピード
33600 bps、14400 bps、9600 bps、7200 bps、4800 bps、2400 bps
受信スタートスピード
33600 bps、14400 bps、9600 bps、7200 bps、4800 bps、2400 bps
送信文書アーカイブ
OFF、ON
送信機能設定
デフォルト設定の変更
解像度
200 x 100 dpi(ノーマル)、200 x 200 dpi(ファイン)、200 x 200 dpi(フォト)、200 x 400 dpi(スーパーファイン)、400 x 400 dpi(ウルトラファイン)
濃度
9段階
両面原稿
OFF、左右開き、上下開き
シャープネス
7段階
ユーザー略称の登録(ファクス)
ECM送信
OFF、ON
ポーズ時間セット
1～2～15(秒)
自動リダイヤル
OFF、ON
リダイヤル回数
1～2～15(回)
リダイヤル間隔
2～99(分)
送信エラー時リダイヤル
OFF、ON
発信元記録
つけない、つける
印字位置
画像の内側、画像の外側
電話番号マーク
FAX、TEL
送信前のダイヤルトーン確認
OFF、ON
ファクスドライバーからの送信を許可
OFF、ON
ファクス番号入力時の確認入力
OFF、ON
同報送信の制限
OFF、同報送信の確認、同報送信不可
デフォルト設定の初期化

受信機能設定
ECM受信
OFF、ON
着信呼出
OFF、ON(呼出回数)
1～2～99(回)
リモート受信
OFF、ON(リモート受信ID)
00～25～99
自動受信切替
OFF、ON(呼出秒数)
1～15～99(秒)
メモリー受信設定
OFF、ON
メモリー受信設定暗証番号
レポートプリント
OFF、ON
メモリー受信時刻設定
指定しない
指定する
メモリー受信開始時刻
メモリー受信終了時刻
受信プリント設定
両面記録
OFF、ON
画像縮小
OFF、ON
縮小率
自動、97%、95%、90%、75%
縮小方向
縦横、縦のみ
受信情報記録
つけない、つける
カートリッジ残量少時の印字継続
しない、する
転送設定
転送設定のON/OFF
OFF、ON
画像をプリント
OFF、ON、エラー時のみ
画像をメモリーに保存
保存しない、エラー時のみ
ファクス設定ナビ

スキャン設定
USBメモリー設定
デフォルト設定の変更
読取サイズ
A4、A5、B5
カラーモード
カラー、白黒
ファイル形式
PDF、PDF(高圧縮)、PDF(高圧縮/OCR)、PDF(OCR)、JPEG、TIFF
濃度
9段階
原稿の向き
縦長原稿、横長原稿
原稿の種類
文字、文字/写真、写真
両面原稿
OFF、左右開き、上下開き
シャープネス
7段階
データサイズ
小: サイズ優先、標準、大: 画質優先
デフォルト設定の初期化
Eメール設定
デフォルト設定の変更
読取サイズ
A4、A5、B5
カラーモード
カラー、白黒
ファイル形式
PDF
PDF(高圧縮)
PDF(高圧縮/OCR)
PDF(OCR)
JPEG
TIFF
PDF/TIFF詳細設定
PDF
ページごとに分割: OFF、ON
PDF(高圧縮)
ページごとに分割: OFF、ON
PDF(高圧縮/OCR)
ページごとに分割: OFF、ON
PDF(OCR)
ページごとに分割: OFF、ON
TIFF
ページごとに分割: OFF、ON
濃度
9段階
原稿の向き
縦長原稿、横長原稿
原稿の種類
文字、文字/写真、写真
両面原稿
OFF、左右開き、上下開き
シャープネス
7段階
データサイズ
小: サイズ優先、標準、大: 画質優先
件名/本文
件名
Attached Image
本文
返信先
なし、アドレス帳から指定
重要度
低い、普通、高い
デフォルト設定の初期化
ファクス設定
送信機能設定
デフォルト設定の変更
読取サイズ
A4、A5、B5
濃度
9段階
原稿の種類
文字、文字/写真、写真
両面原稿
OFF、左右開き、上下開き
シャープネス
7段階
件名/本文
件名
Attached Image
本文
返信先
なし、アドレス帳から指定
発信元記録
つけない
つける
印字位置
画像の内側、画像の外側
デフォルト設定の初期化
受信プリント設定
両面記録
OFF、ON
受信プリントサイズ
A4、LGL、LTR、OFICIO、Brazil-OFICIO、Mexico-OFICIO、Government-LTR、Government-LGL、FOOLSCAP、AUS-FOOLSCAP、India-LGL
ファイル設定
デフォルト設定の変更
読取サイズ
A4、A5、B5
カラーモード
カラー、白黒
ファイル形式
PDF
PDF(高圧縮)
PDF(高圧縮/OCR)
PDF(OCR)
JPEG
TIFF
PDF/TIFF詳細設定
PDF
ページごとに分割: OFF、ON
PDF(高圧縮)
ページごとに分割: OFF、ON
PDF(高圧縮/OCR)
ページごとに分割: OFF、ON
PDF(OCR)
ページごとに分割: OFF、ON
TIFF
ページごとに分割: OFF、ON
濃度
9段階
原稿の向き
縦長原稿、横長原稿
原稿の種類
文字、文字/写真、写真
両面原稿
OFF、左右開き、上下開き
シャープネス
7段階
データサイズ
小: サイズ優先、標準、大: 画質優先
デフォルト設定の初期化
ユーザー略称の登録(Eメール/ファクス)
出力ファイルの画像設定
YCbCr送信のガンマ値
γ1.0、γ1.4、γ1.8、γ2.2
OCR(文字認識)設定
原稿向き自動検知
OFF、ON

メニュールートマップ

メモリーメディアプリント設定
デフォルト設定の変更
部数
給紙(給紙選択)
ページ集約
両面
印字調整
トナー濃度
JPEG/TIFF詳細設定
PDF詳細設定
表示方法のデフォルト設定
ファイルソートのデフォルト設定
ファイル名表示形式
デフォルト設定の初期化

「*」: オプションのペーパーフィーダー(カセット2)を装備している場合のみ。

プリンター設定
ドライバー設定優先出力
コピー部数
両面
デフォルト用紙
用紙サイズ置換
印字調整
レイアウト
自動エラースキップ
タイムアウト時間
プリンター動作モード
手差し優先
LIPSIX設定
PDF設定
XPS設定

「*」: オプションのペーパーフィーダー(カセット2)を装備している場合のみ。

調整/メンテナンス
コピー画像補正
カートリッジ準備お知らせの表示タイミング
プリンター濃度
トナー節約
特殊処理
定着種のクリーニング
フィーダーのクリーニング

「*」: オプションのペーパーフィーダー(カセット2)を装備している場合のみ。

システム管理設定
ネットワーク設定
NFCのON/OFF
システム管理者情報の設定
デバイス情報の設定
部門別ID管理のON/OFF
セキュリティ設定
リモートUI設定
リモートスキャン時の自動オンラインのON/OFF
送信機能の制限
ジョブ履歴表示のON/OFF
USBデバイスとして使用
USBメモリーに保存のON/OFF
メモリーメディアプリントのON/OFF
使用状況調査プログラムのON/OFF
リモートUI/ツールへの消耗品情報表示
Canon Mobile ScanningのON/OFF
Google クラウド プリントの設定
用紙設定の確認表示
設定値のインポート/エクスポート
セキュアプリント設定
ページ記述言語選択(プラグ&プレイ)
ファームウェア更新
鍵と証明書
アドレス帳の初期化
メニューの初期化
全データ/設定の初期化